



BOSCH
Technologia bliżej nas

Inteligentna kamera PTZ AutoDome® serii 500i



- ▶ W pełni wymienne moduły procesora, kamery, obudowy, moduły komunikacji i mocowania
- ▶ Szeroka gama kamer dualnych 540 TVL z 36-krotnym zoomem z 128-krotnym zakresem dynamicznym lub kamer dualnych z 26 lub 18-krotnym zoomem
- ▶ Zautomatyzowana funkcja śledzenia ruchu AutoTrack II
- ▶ Wizyjna detekcja ruchu
- ▶ Opcja połączenia sieciowego (MPEG-4)
- ▶ Zaawansowane maskowanie prywatności
- ▶ Zaawansowane sterowanie alarmem z mechanizmem reguł
- ▶ Standard transmisji przez skrętkę nieekranowaną we wszystkich modelach analogowych
- ▶ Układ kompensacji kabla umożliwiający zwiększenie długości okablowania

System kamery modułowej Bosch AutoDome stanowi nową, rewolucyjną koncepcję wśród kamer kopułkowych. Jest to coś więcej niż tylko rodzina kamer, jest to platforma kamery kopułkowej zbudowana wokół inteligentnych, wymiennych modułów umożliwiających szybkie i niedrogię unowocześnianie funkcji kamery. Zastosowanie najczęściej używanych elementów umożliwia zainstalowanie podstawowego układu kamery teraz i przejście do bardziej zaawansowanej wersji w przyszłości, bez konieczności wymiany całej zawartości, co zapewnia ochronę początkowej inwestycji.

Wymienne moduły

Cały system AutoDome opiera się na pięciu wymiennych modułach: module procesora, kamerze, obudowie, module komunikacyjnym i zasilaczu. Moduły systemu AutoDome można dowolnie wymieniać, szybko rozbudowując kamerę z analogowej do sieciowej, można zastąpić kamerę kolorową kamerą dualną lub dodać funkcje detekcji ruchu, stabilizacji obrazu lub automatycznego śledzenia. Nigdy dotąd użytkownik nie miał możliwości równie szybkiego i niedrogo przystosowania systemu dozorowego do zmieniających się potrzeb.

Dzięki zastosowaniu jednakowych obudów wszystkie instalacje posiadają spójny wygląd, a obserwowane osoby nie mają pojęcia, przez jaki typ kamery są obserwowane (i czy w ogóle w obudowie jest kamera). Przedstawiane unikalne, modułowe wzornictwo daje możliwość przenoszenia kamer między poszczególnymi obudowami w przypadku specjalnych wymagań dozoru lub w przypadku zmian w dozorowanej lokalizacji. Przykładowo, kamerę z mechanizmem uchylno-obrotowym (PTZ) i 18-krotnym zoomem można w łatwy sposób wymienić bez odłączania zasilania na kamerę dualną z 26-krotnym lub 36-krotnym zoomem. Moduł komunikacji Ethernet dla kamer AutoDome umożliwia dodanie funkcji komunikacji z siecią IP przy zachowaniu istniejących połączeń wejść i wyjść analogowych.

Podstawowe funkcje kamer AutoDome serii 500i

Urządzenia AutoDome serii 500i dodają rzeczywistą inteligencję do zastosowań w zakresie dozoru wizyjnego. Dzięki wyposażeniu w AutoTrack II – najnowszą wersję wyróżnianego nagrodami oprogramowania Bosch do śledzenia ruchu, – wbudowaną funkcję stabilizacji obrazu, funkcję wykrywania ruchu oraz zaawansowany mechanizm reguł obsługi alarmu, urządzenia AutoDome serii 500i zawierają rozbudowane, inteligentne funkcje obrazu niespotykane w żadnych innych kamerach.

Urządzenia AutoDome serii 500i obsługują różne metody standardowego i opcjonalnego przesyłania obrazu i danych, w tym komunikację Bilinx (po kablu koncentrycznym i skrętce nieekranowanej), transmisję światłowodową, a nawet TCP/IP w sieci Ethernet. Okablowanie takie umożliwia zdalne sterowanie, konfigurowanie oraz aktualizację oprogramowania, co zapewnia niezrównane opcje sterowania kamerami. Funkcja kompensacji kabla umożliwia zwiększenie długości stosowanych kabli koncentrycznych i skrętki nieekranowanej (UTP) z równoczesnym zapobieganiem pogorszeniu jakości obrazu wskutek strat sygnału w kablach o dużej długości.

Opcjonalny moduł komunikacji IP jest wyposażony w funkcję hybrydową chroniącą inwestycję w technologię analogową z równoczesnym udostępnieniem prostej i stabilnej ścieżki migracji do całkowicie cyfrowych rozwiązań opartych o sieć IP. Umożliwia to przechodzenie do technologii przesyłania obrazu w sieci IP w dowolnie ustalonym tempie - wszystkie kamery równocześnie, albo jedna po drugiej. Ponieważ wszystkie moduły urządzeń AutoDome są w pełni wymienne między sobą, nie ma potrzeby wymieniania elementów drogich (na przykład modułów kamer) ani związanych z dużym nakładem pracy (na przykład mocowań czy obudów).

Podstawowe funkcje

Poniżej przedstawiono niektóre z funkcji czyniących urządzenia AutoDome serii 500i najbardziej uniwersalnymi systemami kamer kopułkowych w branży CCTV.

Wysokiej klasy kamery dualne z mechanizmem uchylnobrotowym

Kontrola i jakość obrazu są integralnymi cechami wszystkich kopułkowych systemów uchylnobrotowych, także AutoDome. Seria 500i dostępna jest z różnymi obiektywami z zoomem 18x, 26x i najlepszym dostępnym na rynku optycznym zoomem 36-krotnym, a wszystkie modele serii 500i oferują także pełen 12-krotny zoom cyfrowy. Kamery z zoomem 18 i 26-krotnym pracują z rozdzielczością poziomą 470 TVL (NTSC/PAL), a kamera 36x z pełną rozdzielczością poziomą 540 TVL, zapewniającą znakomitą czystość obrazu i poziom szczegółów. Kamera 36x wykorzystuje także technologię, która radykalnie 128-krotnie poprawia zakres dynamiczny. Określa się ją jako WDR (szeroki zakres dynamiczny) i pozwala ona na uzyskanie czystej reprodukcji obrazu w środowiskach o ekstremalnie wysokim kontraście.

Chronione patentem funkcje AutoScaling (proporcjonalnego zoomu) i AutoPivot (automatycznego obrotu i zmiany pochylenia kamery) zapewniają optymalne sterowanie obrazem.

Możliwość pracy dualnej oraz wysoka czułość zapewnia znakomite parametry kamer AutoDome serii 500i w każdych warunkach oświetlenia. Przy słabym oświetleniu kamery automatycznie przełączają się z trybu kolorowego na monochromatyczny, z równoczesnym usunięciem filtra podczerwieni, co zwiększa czułość urządzenia w zakresie podczerwieni przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu. Przy pracy w warunkach bardzo złego oświetlenia funkcja SensUp automatycznie obniża prędkość migawki nawet do jednej sekundy. Pozwala to na ponad 50-krotne zwiększenie czułości kamery.

Wysoka prędkość obrotu i pochylenia sięgająca nawet 360°/s sprawia, że parametry kamer AutoDome 500i daleko przekraczają parametry innych urządzeń w tej klasie. Urządzenia AutoDome 500i obsługują 99 położeń zaprogramowanych oraz dwa rodzaje tras dozorowych: trasy wstępnie zaprogramowanej oraz trasy zapisu i odtwarzania. Trasa może składać się z nawet 99 położeń zaprogramowanych, z możliwością konfigurowania czasu przełączania między poszczególnymi położeniami i dostosowania do częstotliwości korzystania z każdego z położeń. Urządzenia AutoDome serii 500i umożliwiają również obsługę dwóch zapisanych tras, których łączny czas wynosi 15 minut ruchu. Są to zapisane makrodefinicje złożone z czynności obsługi wykonywanych przez użytkownika, w tym obrotu, pochylenia i regulacji zoomu, które można później odtworzyć w sposób ciągły.

Obsługiwane są następujące języki menu: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, holenderski i polski.

AutoTrack II

Firma Bosch wprowadziła pierwszy w branży zautomatyzowany system śledzenia ruchu, a obecnie w jeszcze większym stopniu udoskonaliliśmy tę nagradzaną wyróżnieniami technologię. Urządzenia AutoDome serii 500i zawierają zaawansowany układ DSP (cyfrowego przetwarzania obrazu) umożliwiający obróbkę obrazu w czasie rzeczywistym, w celu niezwykle płynnego śledzenia obiektów.

Funkcja AutoTrack korzysta z unikalnej, opracowanej przez firmę Bosch funkcji „wirtualnego maskowania”. Takie „niewidzialne” maski są tworzone tak, by działały w sposób zbliżony do masek prywatności z tą jedynie różnicą, że widoczne są one tylko dla funkcji AutoTrack, która wie, że należy zignorować wszelki ruch istniejący w ich obszarze. Umożliwia to funkcji AutoTrack ignorowanie dodatkowego ruchu w tle, na przykład drzewa kołyszącego się na wietrze, dzięki czemu doskonale sprawdza się zarówno w zastosowaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Wizyjna detekcja ruchu (Video motion detection - VMD)

Kamera AutoDome umożliwia utworzenie „obszaru zainteresowania” w położeniu zaprogramowanym, w którym ma być wykrywany ruch. Kamery AutoDome serii 500i obsługują łącznie 10 osobnych obszarów zainteresowania (po jednym w każdym położeniu zaprogramowanym). Funkcja VMD korzysta również z funkcji wirtualnego maskowania, w celu ignorowania obszarów z niepożądanym ruchem.

Stabilizacja obrazu

W miarę ulepszania funkcji zoomu optycznego w kamerach PTZ, stabilizacja obrazu nabiera zasadniczego znaczenia dla wyeliminowania ruchu spowodowanego niestabilnym montażem kamery. Gdy kamera pracuje w trybie dużego zbliżenia, niewielki ruch zamocowania kamery o 1/4" (ok. 6 mm) może przesunąć pole widoczności o ponad 6 metrów. Może to sprawić, że uzyskane obrazy będą nieprzydatne.

Algorytmy stabilizacji obrazu zastosowane w serii AutoDome 500i redukują wstrząsy kamery zarówno wzdłuż osi pionowych, jak i poziomych, co pozwala na uzyskanie wyjątkowej czystości obrazu (przesunięcie pikseli do +/- 10% dla częstotliwości do 10 Hz). Unikalne rozwiązanie stabilizacji obrazu firmy Bosch nie zmniejsza czułości kamery, jak ma to miejsce w konkurencyjnych systemach.

Zarządzanie alarmami

Urządzenia AutoDome serii 500i zapewniają obsługę alarmów na niespotykanym wcześniej poziomie elastyczności i możliwości.

Wejścia i wyjścia

Urządzenia AutoDome serii 500i mogą obsługiwać siedem wejść alarmowych, z których dwa są wejściami analogowymi z możliwością dozoru obecności rezystora zakończenia linii (EOL) w zastosowaniach, w których jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa. Umożliwia to wykrycie przez kopułkę zwarcia lub rozwarcia w linii oraz tego, czy wystąpił sabotaż (linia przecięta lub zwarta). Urządzenia AutoDome serii 500i posiadają cztery obsługiwane wyjścia: jedno przekaźnikowe o obciążalności 2 A oraz trzy dodatkowe typu otwarty kolektor do sterowania zewnętrznymi urządzeniami. Każde z tych wyjść można osobno programować.

Zaawansowana obsługa alarmów

Nowa koncepcja elastyczności wykracza poza prostą obsługę alarmów. Zaawansowane funkcje sterowania alarmami korzystają z zasad logiki opartych o zdefiniowane reguły określające sposób zarządzania alarmami. W najprostszej formie, reguła może definiować, które wejście (wejścia) powinny uaktywniać określone wyjście (wyjścia). W bardziej złożonej wersji, wejścia i wyjścia można łączyć z określonymi wcześniej lub zdefiniowanymi przez użytkownika poleceniami obsługi za pomocą klawiatury, co umożliwia wykonywanie zaawansowanych funkcji obsługi

kamery. Ilość zaprogramowanych kombinacji jest praktycznie nieograniczona, dzięki czemu standardowe oprogramowanie do obsługi kamery nadaje się do wszystkich zastosowań.

Znakomite maskowanie stref prywatności

Kamera AutoDome serii 500i umożliwia ustawienie łącznie nawet 24 indywidualnych masek stref prywatności, z czego 8 może być wyświetlanych w tej samej scenie (położeniu kamery). W przeciwieństwie do konwencjonalnych masek prywatności, każda z nich może być programowana w postaci wielokąta o trzech, czterech lub pięciu wierzchołkach, co umożliwia pokrycie bardziej złożonych kształtów. Każda z masek szybko i płynnie zmienia swoje wymiary i kształty zapewniając, by zasłonięty obiekt nie był widoczny. Istnieje ponadto możliwość wyboru koloru maski: czarna, biała lub w postaci rozmytego obrazu. Rozmycie obrazu jest przydatne w przypadku, gdy chodzi o zachowanie prywatności, ale wciąż wymagane jest wykrywanie ruchu.

Opcja pracy hybrydowej z sygnałem analogowym i IP

Opcjonalna funkcja komunikacji hybrydowej umożliwia urządzeniu AutoDome jednoczesne strumieniowanie obrazu przez sieci LAN lub WAN oraz przesyłanie całkowitego sygnału wizyjnego poprzez istniejące okablowanie koncentryczne, wspierając w ten sposób istniejący sprzęt analogowy. Sieciowe strumienie wizyjne są przesyłane przez sieci IP i mogą być wyświetlane za pomocą cyfrowego rejestratora wizyjnego Bosch DiBos lub za pomocą komputera PC z uruchomionym oprogramowaniem do zarządzania obrazem VIDOS. Istnieje również możliwość użycia odbiornika wizyjnego Bosch do wyświetlania obrazu na analogowym monitorze wizyjnym lub monitorze komputerowym VGA. W celu zapewnienia maksymalnej dostępności obrazu istnieje możliwość jego wyświetlenia za pomocą przeglądarki sieciowej. Złącza BNC umożliwiają bezpośrednie dołączenie urządzenia do analogowej krosownicy wizyjnej lub rejestratora cyfrowego, co jeszcze bardziej zwiększa możliwości urządzenia w zakresie wyświetlania i zapisu obrazu. Praca hybrydowa umożliwia równoczesne sterowanie kamerą poprzez sieć komputerową oraz za pomocą analogowych sterowników wykorzystujących sygnał Bi-phase.

Kodowanie MPEG-4

W module komunikacji IP urządzenia AutoDome wykorzystywana jest najnowocześniejsza technologia kompresji MPEG-4 umożliwiająca uzyskanie rozdzielczości 4CIF w standardzie DVD z maksymalną częstotliwością 25 lub 30 (PAL / NTSC) obrazów na sekundę. Moduł IP zwiększa również możliwości w zakresie ograniczania szerokości pasma oraz grupowego przesyłania sygnału w trybie multicasting, czego wynikiem jest efektywne

zarządzanie szerokością pasma i wymaganiami odnośnie pamięci masowej przy zapewnieniu najlepszej z możliwych jakości i rozdzielczości obrazu.

Trójstrumieniowe przesyłanie obrazu

Opracowana przez firmę Bosch innowacyjna funkcja trójstrumieniowego przesyłania obrazu umożliwia urządzeniom AutoDome wyposażonym w opcjonalny moduł komunikacji IP generowanie dwóch niezależnych strumieni MPEG-4 z jednoczesnym generowaniem strumienia JPEG. Umożliwia to strumieniowe przesyłanie wysokiej jakości obrazu do bieżącego podglądu z zapisem przy zmniejszonej liczbie obrazów na sekundę i równoczesne strumieniowe przesyłanie obrazu JPEG do zdalnego urządzenia typu PDA.

Niezerównana niezawodność

Konstrukcja kamer AutoDome opiera się na kilkunastu latach doświadczeń firmy Bosch w zakresie projektowania i produkcji kamer kopułkowych. Wszystkie obudowy AutoDome do zawieszania (tak do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych) spełniają wymagania stopnia ochrony IP66. Obudowy EnviroDome do zastosowań zewnętrznych umożliwiają pracę w niskich temperaturach sięgających nawet -40°C. Opcjonalny zestaw XT umożliwia pracę urządzeń AutoDome w temperaturze nawet -60°C, co zapewnia niezawodne działanie w najcięższych warunkach.

Wszystkie zestawy są standardowo wyposażone w wytrzymałą poliwęglanową kopułkę, wpuszczane wkręty regulacyjne oraz wpuszczany zatrzask obudowy, co zmniejsza możliwość uszkodzenia urządzenia przez wandalów. Wewnątrz obudowy, wszystkie obwody (zasilania, danych i wizyjny) są zabezpieczone przed przepięciami.

Łatwa instalacja i serwis

Innowacyjne oprogramowanie CTFID (Configuration Tool for Imaging Devices) firmy Bosch umożliwia obsłudze lub technikom sterowanie PTZ, zmianę ustawień kamery czy nawet aktualizację oprogramowania z niemal dowolnego miejsca bez konieczności wykonywania dodatkowych połączeń. W przypadku nowych wersji współpracujących z siecią Ethernet, wbudowany serwer sieciowy umożliwia instalatorom dostęp do ustawień użytkownika, dokonywanie regulacji kamery oraz aktualizację oprogramowania układowego za pomocą standardowej przeglądarki sieciowej.

Innowacyjna konstrukcja kamery AutoDome upraszcza instalację i serwis urządzenia. Urządzenie AutoDome oznacza niższe koszty konserwacji ze względu na możliwość wymiany pojedynczych modułów zamiast całej kamery. Wystarczy wyjąć stary moduł i włożyć nowy: to niemal równie proste jak wymiana żarówki. Poprzednie zabezpieczenia zostały zastąpione zawiasami, co uczyniło instalację i serwis urządzenia bezpieczniejszym i łatwiejszym. Istnieje nawet możliwość dostępu do wbudowanego zasilacza bez zdejmowania kopułki.

Urządzenia AutoDome serii 500i wyposażone są w zaawansowane funkcje diagnostyczne upraszczające serwis urządzeń i minimalizujące czas ich przestoju. Dzięki menu ekranowemu technik może w szybki i łatwy sposób sprawdzić krytyczne parametry urządzenia (na przykład temperaturę wewnątrz obudowy i poziom napięcia wejściowego) w celu zweryfikowania, że kamera funkcjonuje w dopuszczalnym zakresie parametrów. Przy braku obrazu, przegląd trzech lokalnych wskaźników diagnostycznych LED umożliwia zweryfikowanie obecności sygnału wizyjnego i danych sterujących.

Tabela porównawcza urządzeń

Poniższa tabela zawiera przegląd kamer AutoDome oraz dostępnych w nich funkcji:


Funkcje standardowe	AutoDome serii 100	AutoDome serii 200	AutoDome serii 300	AutoDome serii 500i
Wymienne moduły	●	●	●	●
Szybki mechanizm PTZ		●	●	●
Położenia zaprogramowane		64	99	99
Standardową zaprogramowaną		●	●	●
Trasa dozorowa			●	●
Wejścia / wyjścia alarmowe			7/4	7/4
Kamera o wysokiej rozdzielczości	●	●	●	●
Praca w trybie dualnym	●		●	●
Czułość w zakresie podczerwieni	●		●	●
Funkcja zwiększenia czułości SensUp	●		●	●
Transmisja po skrętce nieekranowanej / kablu koncentrycznym	●	●	●	●
Połączenia hybrydowe analogowe / sieciowe (IP)	●	●	●	●
Zdalna konfiguracja Bilinx*	●	●	●	●
Kompensacja kabla			●	●
Moduły kamery wymienne w czasie pracy	●	●	●	●
Wzmocniona, wandaloodporna obudowa	●	●	●	●
Funkcje zaawansowane				
Śledzenie ruchu AutoTrack II				●
Wizyjna detekcja ruchu				●
Stabilizacja Obrazu				●
Maskowanie stref prywatności i wygaszanie sektorów			●	●
Zaawansowana obsługa alarmów			●	●

*Kompatybilność tylko przy przesyłaniu sygnału kablem koncentrycznym i skrętką nieekranowaną. Zdalne konfigurowanie przez sieć IP z wykorzystaniem interfejsu sieciowego.

Certyfikaty i świadectwa

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	Urządzenie jest zgodne z przepisami FCC Część 15, ICES-003 i wymogami UE, w tym normami EN50130-4 i EN50121-4.
Standardy bezpieczeństwa	CE, UL, CSA, EN, IEC
Patenty	D424,087, 7111998, 7217045, 7306383, D561,808

Planowanie



Informacje do zamówień

1 System TV

- 1 PAL, kamera PTZ
- 2 NTSC, kamera PTZ

2 Typ kamery

- 2 Dualna PTZ z 18-krotnym zoomem
- 3 Dualna PTZ z 26-krotnym zoomem
- 4 Dualna PTZ z 36-krotnym zoomem

3 Obudowa

- C Sufitowa²
- P Wewnętrzna, do zawieszania
- E Zewnętrzna, do zawieszania

4 Kopia

- C Przezroczysta
- T Przydymiona

5 Komunikacja

- S Standardowa (kabel koncentryczny i skrętkanie ekranowa)
- E Ethernet (TCP/IP)

1 Brak transformatora. Użytkownik musi we własnym zakresie zapewnić zasilanie napięciem 24 VAC z ograniczeniem prądowym (zasilacz VG4-A-PSUx lub odpowiednik).

2 Urządzenia do montażu sufitowego wpuszczanego nie wymagają opcjonalnych zestawów dla poz. 6, 7 i 8.

3 Opcjonalny moduł światłowodowy pracuje w trybie wielomodowym Bi-phase. Wymagana obecność w systemie transceivera LTC 4629.

4 Montaż sufitowy do pionowego gzymsu. Do montażu na płaskich dachach należy zamówić płytę do montażu na płaskim dachu LTC 9230/01.

6 Zasilanie

- 0 24 VAC¹
- 1 120 VAC
- 2 230 VAC

7 Mocowanie kamery

- W Ścienne
- M Na maszcie

- C Narożne
- R Dachowe⁴

- P Na rurze
- Brak mocowania²

8 Moduł światłowodowy

- Brak modułu światłowodowego
- F Z modułem światłowodowym³

Dane techniczne

Kamera dualna z 36-krotnym zoomem

Przetwornik obrazu	CCD 1/4" Exview HAD
	(752 x 582 pikseli PAL / 768 x 494 pikseli NTSC)
Obiektyw	36-krotny zoom (3,4 - 122,4 mm) F1.6 do F4.5
Ogniskowanie	Automatyczne z możliwością obsługi ręcznej
Przystłona	Automatyczne z możliwością obsługi ręcznej
Pole widzenia	1,7° do 57,8°
Wyjście wizyjne	1,0 Vpp, 75 Ω
Kontrola wzmocnienia	automatyczne, z regulowanym ograniczeniem i możliwością wyłączenia
Synchronizacja	siecią zasilającą (z regulacją fazy w zakresie -120 ÷ 120°) lub za pomocą wewnętrznego generatora kwarcowego
Korekcja apertury	w poziomie i w pionie
Zoom cyfrowy	12-krotny
Rozdzielczość pozioma	Typowo 540 TVL (NTSC, PAL)
Czułość (typowo) ⁵	30 IRE 50 IRE

Tryb dzienny

Funkcja SensUp wyłączona	0,66 lx	1,4 lx
Funkcja SensUp włączona (1/4)	0,033 lx	0,083 lx

Tryb nocny

Funkcja SensUp wyłączona	0,166 lx	0,33 lx
Funkcja SensUp włączona (1/4)	0,0065 lx	0,0164 lx

Stosunek sygnał / szum	>50 dB
Balans bieli:	2000 – 10000 K

⁵ F1.6, migawka 1/60 (1/50), maks. ustawienie ARW.

Kamera dualna z 26-krotnym zoomem

Przetwornik obrazu	CCD 1/4" Exview HAD
	(752 x 582 pikseli PAL / 768 x 494 pikseli NTSC)
Obiektyw	26-krotny zoom (3,5 - 91,0 mm) F1.6 - F3.8
Ogniskowanie	Automatyczne z możliwością obsługi ręcznej
Przystłona	Automatyczne z możliwością obsługi ręcznej
Pole widzenia	2,3 - 55°
Wyjście wizyjne	1,0 Vpp, 75 Ω
Kontrola wzmocnienia	automatyczne, z regulowanym ograniczeniem i możliwością wyłączenia
Synchronizacja	siecią zasilającą (z regulacją fazy w zakresie -120 ÷ 120°) lub za pomocą wewnętrznego generatora kwarcowego
Korekcja apertury	w poziomie i w pionie

Zoom cyfrowy	12-krotny	
Rozdzielczość pozioma	Typowo 470 TVL (NTSC, PAL)	
Czułość (typowo) ⁶	30 IRE	50 IRE
Tryb dzienny		
Funkcja SensUp wyłączona	0,5 lx	1,0 lx
Funkcja SensUp włączona	0,0052 lx	0,013 lx
Tryb nocny		
Funkcja SensUp wyłączona	0,10 lx	0,26 lx
Funkcja SensUp włączona	0,0013 lx	0,0026 lx
Stosunek sygnał / szum	>50 dB	
Balans bieli:	2000 – 10000 K	

6 F1.6, migawka 1/60 (1/50), maks. ustawienie ARW.

Kamera dualna z 18-krotnym zoomem

Przetwornik obrazu	CCD 1/4" Exview HAD (752 x 582 pikseli PAL / 768 x 494 pikseli NTSC)	
Obiektyw	18-krotny zoom (4,1 - 73,8 mm) F1.4 - 3.0	
Ogniskowanie	Automatyczne z możliwością obsługi ręcznej	
Przysłona	Automatyczne z możliwością obsługi ręcznej	
Pole widzenia	2,7 - 48°	
Wyjście wizyjne	1,0 Vpp, 75 Ω	
Kontrola wzmocnienia	automatyczne, z regulowanym ograniczeniem i możliwością wyłączenia	
Synchronizacja	sieć zasilającą (z regulacją fazy w zakresie -120 ÷ 120°) lub za pomocą wewnętrznego generatora kwarcowego	
Korekcja apertury	w poziomie i w pionie	
Zoom cyfrowy	12-krotny	
Rozdzielczość pozioma	Typowo 470 TVL (NTSC, PAL)	
Czułość (typowo) ⁷	30 IRE	50 IRE
Tryb dzienny		
Funkcja SensUp wyłączona	0,4 lx	0,7 lx
Funkcja SensUp włączona	0,0041 lx	0,0082 lx
Tryb nocny		
Funkcja SensUp wyłączona	0,05 lx	0,17 lx
Funkcja SensUp włączona	0,0007 lx	0,0013 lx
Stosunek sygnał / szum	>50 dB	
Balans bieli:	2000 – 10000 K	

7 F1.4, migawka 1/60 (1/50), maks. ustawienie ARW.

Parametry mechaniczne i elektryczne

Model	Montaż wpustowy	Wewnętrzne Do zawieszania	EnviroDome®
Masa	2,66 kg	2,88 kg	3,32 kg
Zakres obrotu	360°, ciągły	360°, ciągły	360°, ciągły
Kąt pochylenia	1° nad poziomem	18° nad poziomem	18° nad poziomem
Zmienna prędkość	0,1 - 120°/s	0,1 - 120°/s	0,1 - 120°/s
Prędkość przechodzenia do położenia zaprogramowanego	obrót: 360°/s pochylenie: 210°/s	obrót: 360°/s pochylenie: 210°/s	obrót: 360°/s pochylenie: 210°/s
Położenie zaprogramowane Dokładność	typ. ±0,1°	typ. ±0,1°	typ. ±0,1°
Zasilanie	21 - 30 VAC 50 / 60 Hz	21 - 30 VAC 50 / 60 Hz	21 - 30 VAC 50 / 60 Hz

Pobór mocy: (typowo)

Kamera analogowa analogowe	15 W	15 W	51 W ⁸
Modele sieciowe	19 W	19 W	55 W ⁸

8 Przy zastosowanym zestawie VG4-SHTR-XT doliczyć 16 W.

Ochrona przeciwprzepięciowa

Zabezpieczenie złącza wizyjnego	Prąd szczytowy 10 kA (odgromnik gazowy), moc szczytowa 1000 W (10/1000 μ)
Zabezpieczenie złącza sygnałów RS-232, RS-485 i Bi-phase	Prąd szczytowy 10 A, moc szczytowa 300 W (8/20 μ)
Zabezpieczenie wejść alarmowych	Prąd szczytowy 17 A, moc szczytowa 300 W (8/20 μ)
Zabezpieczenie wyjść alarmowych	Prąd szczytowy 2 A, moc szczytowa 300 W (8/20 μ)
Zabezpieczenie wyjść przełącznikowych	Prąd szczytowy 7,3 A, moc szczytowa 600 W (10/1000 μ)
Zabezpieczenie wejścia zasilania (obudowy)	Prąd szczytowy 7,3 A, moc szczytowa 600 W (10/1000 μ)
Zabezpieczenie wyjścia zasilania (wyświetlnik z zasilaczem)	Prąd szczytowy 21,4 A, moc szczytowa 1500 W (10/1000 μ)

Właściwości otoczenia

Model	Montaż wpustowy	Wewnętrzne Do zawieszania	EnviroDome®
Klasa ochrony	IP54	IP66	IP66
Temperatura pracy	-10 ÷ +40°C	-10 ÷ +40°C	-40 ÷ +50°C
Temperatura przechowywania	-40 ÷ +60°C	-40 ÷ +60°C	-40 ÷ +60°C
Wilgotność względna	względna 0 - 90%, bez kondensacji	względna 0 - 90%, bez kondensacji	względna 0 - 100%, z możliwością kondensacji

Różne

Podział obrazu na sekcje, nazwy	16 niezależnych sektorów z nazwami po 16 znaków każda
Sygnały sterowania i ustawień kamery	Biphase, RS-232, RS-485, Bilinx ⁹ (kabel koncentryczny)
Protokoły komunikacyjne	Bi-phase, Bilinx ⁸ , Pelco P i Pelco D
Położenia zaprogramowane	99, każde z nazwą o długości 16 znaków
Trasy dozorowe	Dwa rodzaje tras: <ul style="list-style-type: none"> Trasy zapisane - dwie, o łącznym czasie trwania 15 minut Trasa położenia zaprogramowanych – jedna składająca się z maks. 99 położenia przełączanych kolejno i druga, dowolnie konfigurowana, składająca się z maks. 99 położenia zaprogramowanych
Obsługiwane języki	angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, polski, włoski i holenderski

9 Protokół Bilinx niedostępny w modelach sieciowych.

Kompensacja kabla

Maks. długość	Przy wyłączonym układzie kompensacji kabla	Przy włączonym układzie kompensacji kabla
RG-59/U	1000 stóp (300 m)	2000 stóp (600 m)
RG-6/U	450 m	3000 stóp (900 m)
RG-11/U	2000 stóp (600 m)	4000 stóp (1200 m)
UTP CAT 5 (z odbiornikiem pasywnym)	225 m	450 m

Złącza dostępne dla użytkownika

Zasilanie (kamera)	21 - 30 VAC, 50 / 60 Hz
Zasilanie (grzejnik)	21 - 30 VAC, 50 / 60 Hz
Bi-phase ±	Dane sterujące
Wejście liniowe audio ¹⁰	Typowo 9 kΩ, maks. 5,5 Vp-p
RS-232 RX/TX lub RS-485 (wybór za pomocą mikroprzełączników)	

Sygnał wizyjny	BNC/UTP ¹¹
Wejścia alarmowe EOL (2 wejścia)	możliwość zaprogramowania następujących trybów: NO, NC, nadzorowane NO, nadzorowane NC
Wejścia alarmowe (5 wejść)	możliwość zaprogramowania następujących trybów: NO lub NC
Wyjście przekątnikowe	beznapięciowe, obciążalność wyjściowa 2 A / 30 VAC

Wyjścia typu otwarty kolektor (3 wyjścia) 32 VDC, maks. 150 mA

10 W modelach sieciowych złącze Bi-phase ± można opcjonalnie wykorzystywać jako wejście foniczne.

11 Modele sieciowe nie posiadają analogowego wyjścia UTP, lecz jedynie BNC (koncentryczne).

Mocowania i akcesoria

Montaż na wysięgniku

Wysięgnik ścienny (bez transformatora)	VG4-A-PAO
Wysięgnik ścienny (z transformatorem 120 / 230 V)	VG4-A-PA1 / VG4-A-PA2
Wysięgnik ścienny (z transformatorem 120 / 230 V i modułem światłowodowym)	VG4-A-PA1F / VG4-A-PA2F

Opcjonalne płyty montażowe do wysięgników

Narożna płyta montażowa	LTC 9542/01
Płyta do montażu na maszcie (słupie)	LTC 9541/01

Montaż na rurze

Zaślepka do montażu na rurze	VG4-A-9543
------------------------------	------------

Montaż sufitowy

Montaż dachowy (parapetowy)	VG4-A-9230
-----------------------------	------------

Opcjonalne płyty montażowe do montażu na dachu


Prześciółka do montażu na płaskim dachu lub parapecie	LTC 9230/01
-------------------------------------------------------	-------------

Zasilacze sieciowe

Zasilacz do zastosowań zewnętrznych (z transformatorem 120 / 230 V)	VG4-A-PSU1 / VG4-A-PSU2
Zasilacz do zastosowań zewnętrznych (z transformatorem 120 / 230 V i modułem światłowodowym)	VG4-A-PSU1F / VG4-A-PSU2F
Moduł większego grzejnika zwiększa zakres temperatury do -60°C tylko w modelu EnviroDome®.	VG4-SHTR-XT


Modele z modułem światłowodowym

Kompatybilność modułu światłowodowego	50 / 125 mm, 62,5 / 125 mm, niskostratny wielomodowy światłowód o znamionowej minimalnej szerokości pasma 20 MHz (sygnał wizyjny 850 nm, sygnał sterowania 1300 nm)
Maks. długość	4 km



Wymiary systemu do zastosowań wewnętrznych

Numer	Opis	Numer	Opis
1	Montaż ścienny — widok z boku ze zdjętą osłoną	5	Montaż wpustowy w suficie, widok z przodu
2	Montaż ścienny — widok z przodu z zasilaczem i osłoną	6	Montaż wpustowy w suficie, widok z boku
3	Montaż ścienny — widok z tyłu z zasilaczem i osłoną		
4	Zestaw do montażu na rurze		



Wymiary systemu do zastosowań zewnętrznych

Numer	Opis
1	Montaż ścienny—widok z boku z zasilaczem i osłoną
2	Montaż ścienny—widok z przodu z zasilaczem i osłoną
3	Montaż ścienny—widok z tyłu z zasilaczem i osłoną
4	Zestaw do montażu na rurze
5	Montaż na maszcie
6	Montaż narożny
7	Montaż dachowy
8	Przejściówka do montażu dachowego
9	Zasilacz przy montażu na rurze i na dachu

Poland
Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl

Represented by